

Ausfüllhilfe für 4-fach Vordruck (Notfunk Gruppe)

Was passiert mit den Meldezettel welcher Farbe

- ☐ • Empfänger der Nachricht laut Verteiler → Stab-IuK – kommt als Quittung wieder zurück
- ☒ • Empfänger der Nachricht laut Verteiler → Stab-S6 – verbleibt dort im internen Umlauf
- ☐ • Immer an Sachgebiet S2
- ☐ • Zurück an die Nachweisung zum Archivieren (Ablage)

Wann und bei wem geht die Meldung in der NF-Zentrale ein

Wenn eine Nachricht vorrangig übermittelt werden soll ist **Sofort** oder **Blitz** einzutragen. Eine vorrangige Übermittlung entscheidet der aufnehmende an der NF-Zentrale wenn dies ggf. nicht schon durch die Außenstelle definiert wurde.
Die Definition von **Staatsnot** liegt nicht in der Verantwortung vom Notfunk!

EINGANG			AUSGANG			Nachweisung - Nr.																									
Aufnahmevermerk ☐ Tel ☒ Fax ☐ E-mail ☐ Fu ☒ Me			Annahmevermerk			Beförderungsvermerk ☐ Tel ☐ Fax ☐ E-mail ☐ Fu ☐ Me																									
1 Datum Uhrzeit Zeichen			2 Uhrzeit Zeichen			3 Datum Uhrzeit Zeichen																									
11 1400 Mö						X E 0231 → fortlaufende Nummer vom Nummernblock der Zentrale																									
Rufname der Gegenstelle: Spruchkopf:																															
Vorrangstufe		Anschrift				GESPRÄCHS-NOTIZ																									
Sofort Blitz (Staatsnot)		Stab				☒																									
		Keine Namen, sondern Dienststellen, Einheiten, Funktionen																													
INHALT:																															
Daten zum Grund der Übermittlung eintragen. Daten vom Funkspruch der NF-Außenstelle übernehmen																															
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">Was</td> <td>ist passiert oder zu erledigen</td> </tr> <tr> <td>Wo</td> <td>ist etwas passiert oder zu erledigen</td> </tr> <tr> <td>Wer</td> <td>hat das gemeldet</td> </tr> <tr> <td>Wie</td> <td>ist er zu erreichen</td> </tr> </table>								Was	ist passiert oder zu erledigen	Wo	ist etwas passiert oder zu erledigen	Wer	hat das gemeldet	Wie	ist er zu erreichen																
Was	ist passiert oder zu erledigen																														
Wo	ist etwas passiert oder zu erledigen																														
Wer	hat das gemeldet																														
Wie	ist er zu erreichen																														
Abfassungszeit: 11 1402 hier wird die Zeit 24h-Format ohne Trenner eingetragen wenn das Blatt vollständig ausgefüllt, und weitergegeben wird.																															
Absender VBNF0832 - Nr. Der NF-Aussenstelle						SM Notfunk																									
Einheit/ Einrichtung/ Stelle						Zeichen Funktion																									
Quittung Dieser Eintrag kommt vom Boten der IuK zurück						Vermerke																									
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%;">12 Uhrzeit</td> <td style="width: 25%;">Zeichen</td> <td style="width: 25%;">13</td> <td style="width: 25%;">14</td> </tr> <tr> <td>☐ Leiter</td> <td>☐ S5</td> <td>☐ FB THW</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>☐ S1</td> <td>☐ S6</td> <td>☐ FB Pol</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>☐ S2</td> <td>☐ S7</td> <td>☐ FB B-Pol</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>☐ S3</td> <td>☐ FB Bsch</td> <td>☐ FB BW</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>☐ S4</td> <td>☐ FB San/Betr</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>						12 Uhrzeit	Zeichen	13	14	☐ Leiter	☐ S5	☐ FB THW	☐	☐ S1	☐ S6	☐ FB Pol	☐	☐ S2	☐ S7	☐ FB B-Pol	☐	☐ S3	☐ FB Bsch	☐ FB BW	☐	☐ S4	☐ FB San/Betr	☐	☐		
12 Uhrzeit	Zeichen	13	14																												
☐ Leiter	☐ S5	☐ FB THW	☐																												
☐ S1	☐ S6	☐ FB Pol	☐																												
☐ S2	☐ S7	☐ FB B-Pol	☐																												
☐ S3	☐ FB Bsch	☐ FB BW	☐																												
☐ S4	☐ FB San/Betr	☐	☐																												

Dieses Feld wird angekreuzt wenn die vermerkte Information an der NF-Zentrale verbleibt.
Z.B. Stromausfall von x bis y.
Dieses Blatt wird im Stationsordner abgelegt

• Vorrangstufen gemäß KatS DV 810:

Einfach - Nachrichten:

- Sie werden in der Reihenfolge ihres Eingangs abgefertigt
- Erhalten **keinen Vermerk**

Sofort - Nachrichten:

- Sind dringende Nachrichten, bei denen eine besondere Eile geboten ist, da jede Verzögerung nachteilige Folgen mit sich bringt
- Werden in der Reihenfolge ihres Eingangs, jedoch vor „Einfach – Nachrichten“ abzufertigen
- Bestehender Sprechfunk ist nicht zu unterbrechen
- Werden mit dem **Vermerk „Sofort“** gekennzeichnet

Blitz - Nachrichten:

- Sind sehr dringende Nachrichten
- Dürfen nur abgegeben werden
- Zum Schutz menschlichen Lebens
- Zur Bekämpfung von Kapitalverbrechen oder bei Katastrophen
- Im dringenden Interesse der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Werden in der Reihenfolge ihres Eingangs, jedoch vor „Sofort – und Einfach – Nachrichten“ abgefertigt
- Bestehender Sprechfunk niederer Vorrangstufen ist zu unterbrechen
- Werden mit dem **Vermerk „Blitz“** gekennzeichnet

Staatsnot - Nachrichten:

- Dürfen nur von der Bundesregierung und / oder Landesregierungen abgegeben werden
- Werden in der Reihenfolge ihres Eingangs abgefertigt
- Bestehender Sprechfunk niederer Vorrangstufen ist zu unterbrechen
- Werden mit dem **Vermerk „Staatsnot“** gekennzeichnet

Ausfüllhilfe für 4-fach Vordruck (Notfunk Gruppe)

Ausfüllhilfe für den Stab, wie die Meldungen an die Notfunk-Zentrale am besten aussehen sollten.

I u K - Zentrale	EINGANG			AUSGANG			Nachweisung - Nr.	
	Aufnahmevermerk ☐ Tel ☐ Fax ☐ E-mail ☐ Fu ☐ Me			Annahmevermerk			Beförderungsvermerk ☐ Tel ☐ Fax ☐ E-mail ☐ Fu ☐ Me	
	1 Datum Uhrzeit Zeichen			2 Uhrzeit Zeichen			3 Datum Uhrzeit Zeichen	
	4			5			6	
Aufgeber	Rufname der Gegenstelle:							
	Spruchkopf:							
	Vorrangstufe		Anschrift					GESPRÄCHS-NOTIZ
	Sofort Blitz (Staatsnot)		VBNF9851 oder Notfunkstelle Schotten					☐
	INHALT:							
	Hier die Information und den Adressaten Vorort mit Gruppenbezeichnung eintragen. Wenn möglich mit Namensnennung							
	Zum Beispiel:							
	Feuerwehr (Herr xyz) oder Gruppenführer							
	„Zweite Wasserpumpe ist unterwegs – Ankunft ca. 15 Uhr“							
	hier wird die Zeit 24h-Format ohne Trenner eingetragen wenn das Blatt vollständig ausgefüllt, und weitergegeben wird.							
Sichter	Abfassungszeit: 11 1315							
	Absender				SM S6			
	Stab				Zeichen Funktion			
	Einheit/Einrichtung/Stelle				Vermerke			
	Quittung				11 1330 Mas			
	Uhrzeit Zeichen				12			
	☐ Leiter ☐ S5 ☐ FB THW ☐				13			
	☐ S1 ☐ S6 ☐ FB Pol ☐				14			
	☐ S2 ☐ S7 ☐ FB B-Pol ☐							
	☐ S3 ☐ FB Bsch ☐ FB BW ☐							

Bei Rückmeldungen auf Meldungen aus dem Notfunk, hier den Bezug mit der bestehenden laufenden Nummer z.B. „VBNF9851“ eintragen.

Bei neuen Meldungen ist hier die entsprechende Außenstelle einzutragen.
z. B. „Notfunkstelle Schotten“

Hier bestätigt die NF-Zentrale dem Boten den Eingang der Meldung

Was passiert mit den Meldezettel welcher Farbe an der Notfunk-Zentrale

- ☐ • Empfänger der Nachricht laut Verteiler → Quitiert mit dem Melder zurück zum Stab
- ☐ • Empfänger der Nachricht laut Verteiler → Übermitteln der Meldung an die Außenstelle → danach quittiert zurück an den Stab
- ☐ • Immer an Sachgebiet S2 → keine Verwendung
- ☐ • Zurück an die Nachweisung zum Archivieren (Ablage) → Ablage im Stationsordner der NF-Zentrale